

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske høyspenningsanlegg

Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid tas særlige hensyn til sikkerhet og for alt slikt arbeid gjelder sikkerhetsbestemmelser gitt ved [Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg](#).

Skade på elektriske anlegg kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

Før igangsetting av arbeid må derfor Haugaland Kraft Nett kontaktes for vurdering av avstand fra der det skal jobbes og til aktuelle høyspenningsanlegg i området.

Ved behov skal det utarbeides «Nær ved» avtale for det aktuelle arbeidet.

Arbeid i nærheten av høyspenningskabler



Grave eller sprengning? Bestill alltid kabelpåvisning før du starter.

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter.

Ved behov for Kabelpåvisning kontakt Geomatikk på

- <https://gravemelding.no/>
- telefon 915 09 146.

Kabelpåvisningen er gyldig i maks. én måned, og det må bestilles ny ved utgått dato. Dokumentasjon på utført kabelpåvisning skal oppbevares på anleggsstedet.



Haugaland Kraft Nett avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade.

Dersom kabelpåvisning har avdekket at det skal arbeides nærmere enn 3 meter fra en høyspenningskabel, må Haugaland Kraft Nett kontaktes på telefon 987 05271 tast 2 eller via <https://portal.haugaland-nett.no/> for å få utarbeidet en «Nær ved avtale».

Et anleggsområde med elektriske kabler skal være forsvarlig sikret for å unngå skade. Synlige kabler skal dekkes med for eksempel halvør e.l. og avspærres med anleggsgjerde som merkes "Høyspenning livsfare".

Arbeid i nærheten av høyspenningslinjer



Anleggs- og skogsmaskiner, transport, heise- og løfteoppdrag

Entreprenører eller andre som skal benytte anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskaper som krever stor, fri høyde, må undersøke med nettselskapet om det finnes høyspenningslinjer i nærheten av arbeidsstedet.

Skal det arbeides nærmere enn 30 meter fra en høyspenningslinje, må Haugaland Kraft Nett kontaktes på telefon 987 05271 tast 2 eller via <https://portal.haugaland-nett.no/> for å få utarbeidet en «Nær ved avtale».

Trefelling

Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer skal foregå på en slik måte at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med Haugaland Kraft Nett på telefon 987 05271 tast 2 eller via <https://portal.haugaland-nett.no/> når du skal felle trær i nærheten av strømlinjer. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte, slik at skade ikke oppstår på personer eller anlegg.

Det er ikke lov å lagre tømmer, masser eller redskap nær eller under høyspenningslinjer.

Hvis kjøretøy berører høyspenningslinje

Kommer kjøretøy i berøring med en høyspenningslinje skal du omgående:

- Varsle Driftssentralen så raskt som mulig –
 - **Telefon 987 05271 tast 3**
- Sørge for at ingen kommer i nærheten av eller i berøring med kjøretøyet
- Bli sittende i kjøretøyet til du får beskjed om at strømmen er slått av

Dersom du på grunn av brann må forlate kjøretøyet:

- Unngå kontakt med kjøretøy og jord (bakken) samtidig
- Hopp ned på bakken med bena godt samlet
- Fjern deg fra kjøretøyet ved å hinke eller gå med korte skritt

Økonomisk ansvar ved skader på nettanlegg

Brudd på linjer eller kabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker en slik skade kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet.

Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser.

Alle nettselskaper er pålagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved avbrudd i strømforsyningen. Nettselskapet må betale en kompensasjon for såkalt ikke-levert energi.

Dersom det oppstår et avbrudd i strømforsyningen som skyldes en handling utført av andre personer enn nettselskapets mannskaper, eksempelvis ved graving, tre felling og liknende, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader som nettselskapet blir påført, inklusive KILE-kostnadene.

Haugaland Kraft Nett vil reise økonomiske krav overfor den som har forårsaket slike skader i eget nettområde.

Kort om regelverket mht. KILE-kostnader

KILE står for "Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi". Alle nettselskaper har et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved strømavbrudd i nett med spenning over 1 000 volt (høyspenningsnett).

KILE-ordningen omfatter også svært langvarige avbrudd (over 12 timer) i både høy- og lavspenningsnettet.

KILE-ordningen er regulert av Forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Mer om KILE-ordningen finner du på [NVEs nettsider](#).

Forsikringsordninger

Forsikringsbransjen har utviklet produkter i forbindelse med KILE-ordningen. Eksempler på dette er ansvarsforsikringsbevis som dekker KILE-ansvaret.